



PASSO A PASSO · SSD NVMe LYNX 256GB

GUIA DE INSTALAÇÃO

Do gabinete aberto ao Windows usando os 256 GB: instale o SSD Gamer Black NVMe LYNX no slot M.2 da placa-mãe, passo a passo e sem nenhum cabo.

01 Antes de começar

02 Instale o LYNX

03 Ligue e prepare o disco

VOCÊ VAI PRECISAR

- SSD Gamer Black NVMe LYNX 256 GB
- Placa-mãe com slot M.2 NVMe (ex.: Gamer Black B75)
- Chave Phillips pequena (para o parafuso do M.2)
- Manual da placa-mãe

ETAPA 1

01

ANTES DE COMEÇAR

Confira se a sua placa-mãe tem slot M.2 NVMe e prepare tudo com segurança.



01 CONFIRA O SLOT M.2

O LYNX é um SSD M.2 NVMe. Ele encaixa direto em um slot M.2 da placa-mãe, sem cabo de dados e sem cabo de energia.

- Veja no manual da placa-mãe se o slot M.2 aceita SSD NVMe (alguns slots antigos aceitam só M.2 SATA).
- Confira se o slot comporta o tamanho 2280 (22 mm de largura por 80 mm de comprimento).
- Em algumas placas, usar o M.2 desliga uma porta SATA: o manual mostra qual.

Dica: A placa-mãe Gamer Black B75 já vem com slot M.2 pronto para o LYNX.

02 DESLIGUE E DESCARREGUE A ESTATICA

Desligue o PC pelo sistema, coloque a chave da fonte em 0 e tire o cabo da tomada. Aperte o botão de ligar por alguns segundos para descarregar a energia que sobra.

- Toque em uma parte metálica do gabinete antes de pegar o SSD.
- Segure o LYNX pelas bordas, sem tocar nos contatos dourados.

ATENÇÃO: Nunca instale ou retire o SSD com o PC ligado na tomada.

ETAPA 2

02

INSTALE O LYNX

Abra o gabinete, encontre o slot M.2, encaixe o LYNX inclinado e prenda com o parafuso.

03 ABRA O GABINETE E LOCALIZE O SLOT M.2

Retire a tampa lateral. O slot M.2 é um encaixe pequeno e deitado na placa-mãe, geralmente entre o processador e a placa de vídeo, com um parafuso na outra ponta.

- Se o slot tiver uma chapa de dissipação por cima, solte os parafusos e guarde a chapa.
- Se a placa de vídeo cobrir o slot, retire-a antes e recoloque no final.

04 RETIRE O PARAFUSO DE FIXAÇÃO

Solte o parafuso que fica na ponta do slot, no furo marcado com 2280. Guarde-o: é ele que vai prender o LYNX.

Dica: Se o parafuso não estiver na placa, procure no saquinho de acessórios que veio com a placa-mãe.



05 ENCAIXE O LYNX INCLINADO

Alinhe o recorte dos contatos dourados com o ressalto do slot. Coloque o SSD inclinado, mais ou menos a 30 graus, e empurre até os contatos entrarem por completo.

ATENÇÃO: O LYNX só entra em uma posição. Se não encaixar, confira o recorte. Nunca force: isso pode quebrar o slot ou o SSD.

06 ABAIXE E PARAFUSE

Abaixe a ponta do SSD até ela encostar no furo e recoloque o parafuso, sem apertar demais. O LYNX deve ficar reto e paralelo à placa.

- Se a sua placa tiver chapa de dissipação no M.2, tire o plástico protetor da almofada térmica e recoloque a chapa.
- Feche o gabinete e recoloque a placa de vídeo, se você tirou.

ETAPA 3

03

LIGUE E PREPARE O DISCO

Ligue o PC, confira se o LYNX aparece e deixe o disco pronto para usar.



07 CONFIRA NA BIOS

Ligue o PC e pressione a tecla da tela de abertura (geralmente Delete) para entrar na BIOS. O LYNX deve aparecer na lista de armazenamento ou de NVMe.

- Se você for instalar o Windows no LYNX, coloque-o como primeiro na ordem de inicialização (Boot).

08 INSTALAR O WINDOWS NO LYNX (SISTEMA NOVO)

Inicie o PC pelo pendrive de instalação do Windows e, na tela de escolha do disco, selecione o LYNX de 256 GB.

Dica: Com o sistema no NVMe, o PC liga e abre os programas muito mais rápido.

ATENÇÃO: Formatar apaga tudo o que estiver no disco escolhido. Confira o tamanho (256 GB) antes de confirmar.

09 USAR COMO DISCO EXTRA

Se o Windows já está em outro disco, o LYNX novo precisa ser iniciado: clique com o botão direito no Iniciar, abra Gerenciamento de Disco e aceite a inicialização (GPT).

- Clique com o botão direito na área não alocada e escolha Novo Volume Simples.
- Siga o assistente: o LYNX aparece no Explorador de Arquivos com uma letra nova.

ALGO NÃO FUNCIONOU?

O LYNX não aparece na BIOS

Desligue da tomada, reencaixe o SSD até o fim e confira o parafuso. Veja no manual se o slot aceita NVMe e se ele precisa ser ativado na BIOS.

Aparece na BIOS, mas não no Explorador de Arquivos

O disco ainda não foi iniciado. Abra o Gerenciamento de Disco, inicialize o LYNX (GPT) e crie um Novo Volume Simples.

Uma porta SATA parou de funcionar

Em algumas placas o slot M.2 divide a ligação com uma porta SATA. Ligue o disco SATA em outra porta, como mostra o manual.

O PC não inicia pelo LYNX

Entre na BIOS e coloque o LYNX como primeiro na ordem de inicialização (Boot). Salve e saia (geralmente F10).

AVISO: os nomes dos conectores podem variar. Siga sempre os nomes impressos na placa e o manual que acompanha o produto. Imagens ilustrativas.

Precisa de ajuda? Fale com o atendimento Gamer Black: sac@gamerblack.com.br